

- клавиатура премиум класса с сенсорной поверхностью
- управление режимами охраны трёх групп
- кнопки прямого управления группами
- доступна в двух цветах
- идентификация в режиме "свободные руки"
- ввод цифрового кода
- 864,0...865,0 МГц / 866,0...868,0 МГц / 868,0...868,6 МГц, несколько каналов для резервирования, дальность - до 1500 м
- элемент питания - четыре батарейки AAA (LR03)
- до 2-х лет работы
- простой и удобный монтаж



Беспроводная клавиатура предназначена для постановки и снятия с охраны, индикации тревог и состояния устройства и взаимодействия с пользователем тревожной сигнализации.

Клавиатура оборудована считывателем бесконтактных активных идентификаторов MAKS TAG, что позволяет авторизоваться в режиме "свободные руки", находясь рядом с клавиатурой.

Радиосвязь


Извещатель оборудован приемно-передающим устройством 864,0...865,0 МГц / 866,0...868,0 МГц / 868,0...868,6 МГц с несколькими каналами для резервирования.




Защищенная двусторонняя радиосвязь.

Расстояние - до 1500 м на открытом пространстве.

Три градации мощности, максимальная - до 10 мВт.

Использование клавиатуры



Введите код пользователя, выберите группу для постановки 1 - , 2- , 3- , либо все группы -  и нажмите кнопку действия:

 (поставить под охрану),  (снять с охраны) или  (частичная постановка под охрану). После нажатия первой цифры кода будет включена индикация.

Ошибочный ввод можно сбросить кнопкой  («Отмена»).

Использование MAKS TAG

Для постановки под охрану: подойдите к клавиатуре, имея при себе MAKS TAG. Активируйте клавиатуру, нажав кнопку "OK", пользователь будет авторизован.

Далее выберите группу и нажмите кнопку действия:  (поставить под охрану) или  (частичная постановка под охрану).

Для снятия с охраны: после входа в дверь, оборудованной MAKS WDC, клавиатура активируется автоматически, в противном случае активируйте клавиатуру нажатием кнопки "OK".

Пользователь, который приблизился с MAKS TAG к клавиатуре будет авторизован.

Далее выберите группу и нажмите  для снятия с охраны.

Больше информации по настройке и работе с прибором можно найти на сайте www.maks-security.ru

Характеристики

Беспроводной интерфейс, до 1500 м	864,0...865,0/866,0...868,0/868,0...868,6МГц
защищенная двусторонняя связь	ключ - 256 бит
Питание (alkaline батареи в комплекте)	четыре батареи AAA (LR03) 1,5В
потребление в дежурном режиме	не более 30 мкА
потребления в активном режиме	не более 35 мА
срок службы	до 2-х лет
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +65°C
Цвет корпуса	белый, черный
Габаритные размеры	167 x 120 x 15 мм
Масса	250 грамм
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца

Настройка

Клавиатура работает только с центром беспроводной системы охраны MAKS PRO, подключение к системам других производителей не предусмотрено.

Клавиатура подключается к центру охраны и настраивается с помощью мобильного приложения MAKS Setup.



Элементы питания

Прибор использует батареи типоразмера AAA

Литиевые батареи (FR03)	Можно использовать
Щелочные батареи (LR03, alkaline)	В комплекте
Солевые батареи (R03)	Нельзя использовать!

