

- миниатюрная сирена для использования внутри помещений
- элегантный дизайн
- доступна в двух цветах
- уровень звукового давления - 85 дБ на расстоянии 1 м
- подключение индикатора подтверждения постановки
- 864,0...865,0 МГц / 866,0...868,0 МГц / 868,0...868,6 МГц, несколько каналов для резервирования, дальность - до 1500 м
- питание - две батарейки CR123A
- до 5-ти лет работы
- простой и удобный монтаж



Беспроводная сирена предназначена для оповещения о тревоге при срабатывании беспроводных извещателей центра охраны MAKS PRO. Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть злоумышленников.

Прибор имеет контакты для подключения светодиода информирования о постановке под охрану и внешнего геркона.

Радиосвязь

Сирена оборудована приемно-передающим устройством 864,0...865,0 МГц / 866,0...868,0 МГц / 868,0...868,6 МГц с несколькими каналами для резервирования.

Защищенная двусторонняя радиосвязь.

Расстояние - до 1500 м на открытом пространстве.

Три градации мощности, максимальная - до 10 мВт.



Настройка

Сирена работает только с центром беспроводной системы охраны MAKS PRO, подключение к системам других производителей не предусмотрено.

Сирена подключается к центру охраны и настраивается с помощью мобильного приложения MAKS Setup. Громкость звука и время работы звукового оповещения в случае тревоги настраивается.

Особенности

Время включения встроенного индикатора или внешнего светодиода информирования о постановке - 15 секунд.

Для индикации состояния "Под охраной" можно настроить встроенный индикатор или внешний светодиод на короткое включение (мигание) раз в 10 секунд.

Если MAKS PRO в режиме "Под охраной (остаюсь)", то звуковое оповещение о тревоге всегда будет включаться на минимальной громкости.

При возникновении тревоги беспроводная сирена MAKS Siren сработает не позже чем через 10 секунд (период установки связи с охраняемым центром).

Характеристики

Беспроводной интерфейс, до 1500 м	864,0...865,0/866,0...868,0/868,0...868,6МГц
защищенная двусторонняя связь	ключ - 256 бит
Питание (литиевые батареи в комплекте)	две батареи CR123A, 3В
потребление в дежурном режиме	не более 5 мкА
потребления при радиообмене	не более 35 мА
потребление в режиме "Тревога"	не более 70 мА
срок службы	до 5-ти лет
Уровень звукового давления на 1 м	не менее 85 дБ
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C
Цвет корпуса	белый, черный
Габаритные размеры	84,5 x 84,5 x 24,3 мм
Масса	134 грамма
Подключение к MAKS Siren	Внешний LED и геркон
расстояние (длина кабеля) до внешних элементов	не более 1,5 м
Уровни громкости, настраивается	3
Световая индикация, настраивается	встроенный или внешний индикатор
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца

Больше информации по настройке и работе с прибором можно найти на сайте www.kdsystemy.eu

